

Семейство продуктов	Название продукта	Изображение	Номинальное входное напряжение [В]	Выходная мощность [Вт]	Выходное напряжение [В]	Выходной ток [мА]	Диммируемый	SELV/не-SELV	КПД (макс.) [%]	IEC-Pst ≤1 (полная нагрузка)	SVM ≤0,4 (полная нагрузка)	Фактор мощности	THD (полная нагрузка) [100%]	Размеры (Д*Ш*В) [мм]	Температурный диапазон окружающей среды [°C]	Максимальная температура в точке Tc [°C]	Гарантийный срок (год)	Рейтинг IP	Аварийное освещение	Подходящая защита светильников	Инструмент программатора	Сертификаты и аккредитации	Стандартная упаковка	
Линейный светодиодный драйвер	LF-FMR020YS III		220-240	20	25-75	200-350	Не диммируемый	не-SELV	87	Да	Да	0.94	<15	168*30*21	-30...+60	90	5	20	Да	I	DIP переключатель	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA, CCC	84	
	LF-FMR040YS III		220-240	40	40-130	200-350	Не диммируемый	не-SELV	91	Да	Да	0.96	<15	168*30*21	-30...+60	90	5	20	Да	I	DIP переключатель	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA, CCC	84	
	LF-FMR060YS III		220-240	60	80-200	200-350	Не диммируемый	не-SELV	93	Да	Да	0.96	<15	210*30*21	-30...+60	90	5	20	Да	I	DIP переключатель	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA, CCC	63	
	LF-FMR080YS III		220-240	80	54-230	200-550	Не диммируемый	не-SELV	94	Да	Да	0.97	<15	210*30*21	-30...+60	90	5	20	Да	I	DIP переключатель	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA, CCC	63	
	LF-FMR120YS III		220-240	120	54-230	300-750	Не диммируемый	не-SELV	94	Да	Да	0.98	<10	280*30*21	-30...+60	90	5	20	Да	I	DIP переключатель	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA, CCC	42	
	LF-FMR150YS		220-240	150	128-350	350-700	Не диммируемый	не-SELV	95	Да	Да	0.98	<10	280*30*21	-30...+60	90	5	20	Да	I	DIP переключатель	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA, CCC	42	
	NEW	LF-GMR020YSIII0350H		220-240	20	20-56	350	Не диммируемый	SELV	87	Да	Да	0.93	<15	168*30*21	-30...+60	90	5	20	Нет	I	неизменного тока	ENEC, CE, CB, RCM, SAA	84
		LF-GMR020YS0350H(S)		220-240	20	20-56	200-350	Не диммируемый	SELV	87	Да	Да	0.93	<15	168*30*21	-30...+60	90	5	20	Нет	I	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, SAA	84
		LF-GMR040YSIII0700H		220-240	40	20-56	700	Не диммируемый	SELV	89	Да	Да	0.95	<15	210*30*21	-30...+60	90	5	20	Нет	I	неизменного тока	ENEC, CE, CB, RCM, SAA	63
		LF-GMR040YS0700H(S)		220-240	40	20-56	400-700	Не диммируемый	SELV	89	Да	Да	0.95	<15	210*30*21	-30...+60	90	5	20	Нет	I	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, SAA	63
		LF-GMR060YSIII1050H		220-240	60	20-56	1050	Не диммируемый	SELV	90	Да	Да	0.95	<15	280*30*21	-30...+60	90	5	20	Нет	I	неизменного тока	ENEC, CE, CB, RCM, SAA	42
		LF-GMR060YS1050H(S)		220-240	60	20-56	700-1050	Не диммируемый	SELV	90	Да	Да	0.95	<15	280*30*21	-30...+60	90	5	20	Нет	I	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, SAA	42
		LF-GMR080YSIII1400H		220-240	80	20-56	1400	Не диммируемый	SELV	91	Да	Да	0.95	<10	280*30*21	-30...+60	90	5	20	Нет	I	неизменного тока	ENEC, CE, CB, RCM, SAA	42
		LF-GMR080YS1400H(S)		220-240	80	20-56	1100-1400	Не диммируемый	SELV	91	Да	Да	0.95	<10	280*30*21	-30...+60	90	5	20	Нет	I	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, SAA	42
		LF-GMR040YS-ELS001		220-240	40	80-150(250) 65-133(300) 65-114(350) 65-100(400)	250-400	Не диммируемый	SELV	88	Да	Да	0.97	<15	195*30*21	-30...+50	90	5	20	Нет	I	DIP переключатель	CE, EAC	56
		LF-GMR065YS-ELS002		220-240	65	60-130(350-500) 60-145(450) 60-163(400) 60-186(350)	350-500	Не диммируемый	SELV	91	Да	Да	0.97	<15	245*30*21	-30...+50	85	5	20	Нет	I	DIP переключатель	CE, EAC	56
LF-GMR065YS-ELS003	220-240	65	40-93(700) 40-100(650) 40-110(600) 40-110(650)	550-700	Не диммируемый	SELV	91	Да	Да	0.97	<15	245*30*21	-30...+50	85	5	20	Нет	I	DIP переключатель	CE, EAC	48			
LF-BBD040		220-240	40	12-42(650-950) 12-40(1000)	650-1000	DALI/PUSH	SELV	88	Да	Да	0.98	<15	245*30*21	-20...+50	90	5	20	Нет	I	DIP переключатель	CE, CB, CCC	56		
LF-BBD060		220-240	60	12-42	1050-1400	DALI/PUSH	SELV	88	Да	Да	0.98	<15	355*30*22	-20...+50	90	5	20	Нет	I	DIP переключатель	CE, CB, CCC	30		
LF-FSD037YA		220-240	37	54-240	75-400	DALI/PUSH	не-SELV	92	Да	Да	0.97	<10	195*30*21	-30...+60	90	5	20	Нет	I/II	программатор/Резистор	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	56		
LF-FSD037YA(A)		220-240	37	54-240	200-350	DALI/PUSH	не-SELV	92	Да	Да	0.97	<10	195*30*21	-30...+60	90	5	20	Нет	I/II	программатор/DIP переключатель	ENEC	48		
LF-FSD060YA		220-240	60	54-240	120-550	DALI/PUSH	не-SELV	94	Да	Да	0.98	<10	245*30*21	-30...+60	90	5	20	Нет	I/II	программатор/Резистор	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	56		
LF-FSD060YA(A)		220-240	60	54-240	200-350	DALI/PUSH	не-SELV	94	Да	Да	0.98	<10	245*30*21	-30...+60	90	5	20	Нет	I/II	программатор/DIP переключатель	ENEC	56		
LF-FSD075YA		220-240	75	54-240	125-900	DALI/PUSH	не-SELV	94	Да	Да	0.98	<10	245*30*21	-30...+50	90	5	20	Нет	I/II	программатор/Резистор	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	56		
LF-FSD075YA(A)		220-240	75	54-240	200-350	DALI/PUSH	не-SELV	94	Да	Да	0.98	<10	245*30*21	-30...+50	90	5	20	Нет	I/II	программатор/DIP переключатель	ENEC	56		
LF-FSD090YA		220-240	90	54-240	250-1050	DALI/PUSH	не-SELV	95	Да	Да	0.98	<10	245*30*21	-30...+50	90	5	20	Нет	I/II	программатор/Резистор	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	56		
LF-FSD090YA(A)		220-240	90	54-240	200-350	DALI/PUSH	не-SELV	95	Да	Да	0.98	<10	245*30*21	-30...+50	90	5	20	Нет	I/II	программатор/DIP переключатель	ENEC	56		
LF-FSD150YA		220-240	150	64-300	250-1000	DALI/PUSH	не-SELV	96	Да	Да	0.98	<10	355*30*22	-40...+65	90	5	20	Нет	I/II	программатор/Резистор/NFC	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	42		
LF-FSD150YA(A)		220-240	150	64-300	250-1000	DALI/PUSH	не-SELV	96	Да	Да	0.98	<10	355*30*22	-40...+65	90	5	20	Нет	I/II	программатор/Резистор	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	48		
LF-FSD037YB		220-240	37	54-240	75-400	DALI/PUSH	не-SELV	90	Да	Да	0.95	<10	210*30*21	-20...+60	90	5	20	Да	I	программатор/NFC	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	48		
LF-FSD037YB(C)		220-240	37	54-240	75-400	DALI/PUSH	не-SELV	90	Да	Да	0.95	<10	210*30*21	-20...+60	90	5	20	Да	I	программатор/NFC/DIP переключатель	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	48		
LF-FSD060YB			220-240	60	54-240	120-550	DALI/PUSH	не-SELV	93	Да	Да	0.95	<10	280*30*21	-20...+60	90	5	20	Да	I	программатор/NFC	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	48	
LF-FSD060YB(C)		220-240	60	54-240	120-550	DALI/PUSH	не-SELV	93	Да	Да	0.95	<10	280*30*21	-20...+60	90	5	20	Да	I	программатор/NFC/DIP переключатель	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	48		
LF-FSD075YB		220-240	75	54-240	125-900	DALI/PUSH	не-SELV	92	Да	Да	0.95	<10	280*30*21	-20...+60	90	5	20	Да	I	программатор/NFC	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	48		
LF-FSD075YB(C)		220-240	75	54-240	125-900	DALI/PUSH	не-SELV	92	Да	Да	0.95	<10	280*30*21	-20...+60	90	5	20	Да	I	программатор/NFC/DIP переключатель	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	48		
LF-FSD090YB	220-240	90	54-240	250-1050	DALI/PUSH	не-SELV	93	Да	Да	0.95	<10	285*30*21	-20...+60	90	5	20	Да	I	программатор/NFC	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	48			
LF-FSD150YB	220-240	150	64-300	250-1000	DALI/PUSH	не-SELV	95	Да	Да	0.98	<10	360*30*21	-20...+65	90	5	20	Да	I	программатор/NFC	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	48			
LF-FSD040YC		220-240	40	54-240	75-400	DALI/PUSH	не-SELV	90	Да	Да	0.97	<10	280*30*16	-30...+60	90	5	20	Да	I	программатор/NFC	ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	64		
LF-FSD060YC	220-240	60	54-240	120-550	DALI/PUSH	не-SELV	93	Да	Да	0.98	<10	280*30*16	-30...+60	90	5	20	Да	I	программатор/NFC	ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA	64			
LF-GSD020YF		220-240	20	15-56	150-500	DALI/PUSH	SELV	86	Да	Да	0.95	<15	280*30*21	-30...+60	90	5	20	Да	I	программатор/NFC	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA, CCC	48		
LF-GSD040YF		220-240	40	15-56	500-1050	DALI/PUSH	SELV	89	Да	Да	0.97	<15	280*30*21	-30...+60	90	5	20	Да	I	программатор/NFC	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA, CCC	48		
LF-GSD060YF		220-240	60	15-56	1000-1500	DALI/PUSH	SELV	90	Да	Да	0.98	<15	280*30*21	-30...+60	90	5	20	Да	I	программатор/NFC	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA, CCC	48		
LF-GSD080YF	220-240	80	15-56	1400-2000	DALI/PUSH	SELV	91	Да	Да	0.98	<15	360*30*21	-30...+60	90	5	20	Да	I	программатор/NFC	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, SAA, CCC	48			
Трековый драйвер с адаптером	LF-GIT040YA(D)		220-240	40	9-42	300-1050	DALI	SELV	88	Да	Да	0.97	<15	218*42*31	-20...+35	90	5	20	Да	II	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, UKCA, EAC, SAA	36	
	LF-GIT040YA		220-240	40	9-42	300-1050	Не диммируемый	SELV	88	Да	Да	0.97	<15	158*42*31	-20...+35	90	5	20	Да	II	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, UKCA, EAC, SAA	48	
	LF-GIF014YZ		220-240	14	9-42	100-400	Не диммируемый	SELV	85	Да	Да	0.95	≤15	97*43*30 151*43*30	-30...+50	90	5	20	Нет	I/II	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	90	
	LF-GIF028YZ			220-240	28	9-42	350-700	Не диммируемый	SELV	89	Да	Да	0.95	≤10	97*43*30 151*43*30	-30...+50	75	5	20	Нет	I/II	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	90
	LF-GIF038YZ		220-240	38	9-42	700-1050	Не диммируемый	SELV	90	Да	Да	0.95	≤10	97*43*30 151*43*30	-30...+50	80	5	20	Нет	I/II	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	90	
	LF-GIC013YS II		220-240	13	27-40	200-350	Не диммируемый	SELV	85	Да	Да	/	/	/	Ф44*21.5	-30...+70	100	5	40	Нет	I/II	неизменного тока	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	180
LF-GIC013YS II(C)	220-240	13	33-40	200-350	Не диммируемый	SELV	89	Да	Да	0.90	<20	<20	Ф44*21.5	-30...+70	100	5	40	Нет	I					

Семейство продуктов	Название продукта	Изображение	Номинальное входное напряжение [В]	Выходная мощность [Вт]	Выходное напряжение [В]	Выходной ток [мА]	Диммируемый	SELV/не-SELV	КПД (макс.) [%]	IEC-Pst<1 (полная нагрузка)	SVM≤0,4 (полная нагрузка)	Фактор мощности	THD (полная нагрузка) [%]	Размеры (Д*Ш*В) [мм]	Температурный диапазон окружающей среды [°C]	Максимальная температура в точке Tc [°C]	Гарантийный срок (год)	Рейтинг IP	Аварийное освещение	Подходящая защита светильников	Инструмент программатора	Сертификаты и аккредитации	Стандартная упаковка
Компактный светодиодный драйвер	LF-ADD009		220-240	9	9-42	100-200	DALI/PUSH	SELV	80	Да	Да	0.92	<15	142*30*22	-30...+45	90	5	20	Да	II	программатор/DIP переключатель	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, CCC, SAA	96
	LF-ADD013		220-240	13	9-42(250-300) 9-37(350) 9-32(400)	250-400	DALI/PUSH	SELV	82	Да	Да	0.93	<15	142*30*22	-30...+45	90	5	20	Да	II	программатор/DIP переключатель	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, CCC, SAA	96
	LF-ADD030		220-240	30	9-42	400-750	DALI/PUSH	SELV	87	Да	Да	0.97	<15	145*46*27.5	-30...+45	90	5	20	Да	II	программатор/DIP переключатель	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, CCC, SAA	70
	LF-ADD040		220-240	40	9-42(700-1000) 9-40(1050)	700-1050	DALI/PUSH	SELV	88	Да	Да	0.98	<15	145*46*27.5	-30...+45	90	5	20	Да	II	программатор/DIP переключатель	EL, ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, CCC, SAA	70
	LF-GSD012YK		220-240	12	9-34(350) 9-40(300) 9-42(100-250)	100-350	DALI	SELV	81	Да	Да	0.95	<15	122*40*25	-20...+45	90	5	20	Нет	II	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	98
	LF-GSD020YK		220-240	20	9-28(700) 9-30(650) 9-34(600) 9-36(550) 9-40(500) 9-42(350-450)	350-700	DALI	SELV	85	Да	Да	0.95	<15	141.5*46*27.5	-20...+45	90	5	20	Нет	II	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	70
	LF-GSD030YK		220-240	30	9-42(400-700) 9-40(750)	400-750	DALI	SELV	88	Да	Да	0.96	<15	141.5*46*27.5	-20...+45	90	5	20	Нет	II	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	70
	LF-GSD040YG		220-240	40	20-42	550-1050	DALI/PUSH	SELV	88	Да	Да	0.97	<15	126*81*31	-30...+45	90	5	20	Нет	II	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	48
	LF-GSD050YG		220-240	50	20-42	900-1200	DALI/PUSH	SELV	89	Да	Да	0.97	<15	126*81*31	-30...+45	90	5	20	Нет	II	DIP переключатель	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	48
	LF-GIR009YSxxxH		220-240	9	25-42 (135/160/180/200) 25-36(250) 14-24(300/350) 8-13(300/350/400/500/600/700)	135-700	Не диммируемый	SELV	83	Да	Да	/	/	/	96*36*24	-30...+50	75/80	5	20	Нет	II	неизменного тока	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA, UKCA
LF-GIR013YSxxxH	220-240	13	25-42(250/300) 25-36(350) 14-24(500/550) 14-22(600)	250-600	Не диммируемый	SELV	86	Да	Да	/	/	/	96*36*24	-30...+50	85	5	20	Нет	II	неизменного тока	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA, UKCA	161	
LF-GIR018YSxxxH	220-240	18	25-42	300-450	Не диммируемый	SELV	87	Да	Да	/	/	/	96*36*24	-30...+50	80	5	20	Нет	II	неизменного тока	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA, UKCA	161	
LF-GIR024YSxxxH	220-240	24	25-42(500/550) 25-39(600)	500-600	Не диммируемый	SELV	88	Да	Да	/	/	/	96*36*24	-30...+50	90	5	20	Нет	II	неизменного тока	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA, UKCA	161	
Светодиодный драйвер уличного освещения	LF-A1-030UxxxA/B/C		120-277	30	27-56	500-1050	Необязательный	SELV	86	Да	Да	0.95	≤10	142*64.2*31.5(A/C) 113*64.2*31.5(B)	-40...+60	90	5	67	Нет	I	Потенциометр(B)/программатор(A/C)	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, FCC, UL	/
	LF-A1-050UxxxA/B/C		120-277	50	27-56	700-1650	Необязательный	SELV	88	Да	Да	0.95	≤10	142*64.2*31.5(A/C) 124*64.2*31.5(B)	-40...+60	90	5	67	Нет	I	Потенциометр(B)/программатор(A/C)	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, FCC, UL	/
	LF-A1-050UxxxA/B/C		120-277	50	45-90	550-900	Необязательный	SELV	88	Да	Да	0.95	≤10	/	-40...+60	90	5	67	Нет	I	Потенциометр(B)/программатор(A/C)	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, FCC, UL	/
	LF-A1-040HxxxA/B/C		220-240	40	27-56	600-1340	Необязательный	SELV	86	Да	Да	0.95	≤10	142*64.2*31.5(A/C) 113*64.2*31.5(B)	-40...+60	90	5	67	Нет	I	Потенциометр(B)/программатор(A/C)	ENEC, CE, CB, RCM, SAA	/
	LF-A1-060HxxxA/B/C		220-240	60	27-56	1000-2000	Необязательный	SELV	88	Да	Да	0.95	≤10	142*64.2*31.5(A/C) 113*64.2*31.5(B)	-40...+60	90	5	67	Нет	I	Потенциометр(B)/программатор(A/C)	ENEC, CE, CB, RCM, SAA	/
	LF-A1-075H105A/C		220-240	75	36-108	300-1050	Необязательный	SELV	91	Да	Да	0.95	≤10	154.4*67.4*37.4	-40...+50	90	5	67	Нет	I	программатор/NFC	ENEC, CE, CB, RCM, SAA	/
	LF-A1-100H105A/C		220-240	100	48-144	300-1050	Необязательный	SELV	92	Да	Да	0.95	≤10	154.4*67.4*37.4	-40...+50	90	5	67	Нет	I	программатор/NFC	ENEC, CE, CB, RCM, SAA	/
	LF-A1-150H105A/C		220-240	150	72-214	300-1050	Необязательный	SELV	92	Да	Да	0.95	≤10	182.4*67.4*39.9	-40...+50	90	5	67	Нет	I	программатор/NFC	ENEC, CE, CB, RCM, SAA	/
	LF-A1-150U105A/C		120-277	150	72-214	300-1050	Необязательный	SELV	92	Да	Да	0.95	≤10	182.4*67.4*39.9	-40...+50	90	5	67	Нет	I	программатор/NFC	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, FCC, UL	/
	LF-A1-200U105A/C		120-277	200	130-286	300-1050	Необязательный	SELV	93	Да	Да	0.95	≤10	221.4*67.4*39.9	-40...+50	90	5	67	Нет	I	программатор/NFC	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, FCC, UL	/
	LF-A1-240U105A/C		120-277	240	190-356	300-1050	Необязательный	SELV	94	Да	Да	0.95	≤10	221.4*67.4*39.9	-40...+50	90	5	67	Нет	I	программатор/NFC	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, FCC, UL	/
	LF-ACD040A/B		220-240	40	17-57	200-1050	DALI/D4i	SELV	89	Да	Да	0.95	<10	132.6*76.5*33	-40...+55	90	8	20	Да	I/II	программатор/NFC	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, UKCA	24
	LF-ACD075A/B		220-240	75	35-115	200-1050	DALI/D4i	SELV	92	Да	Да	0.97	<10	132.6*76.5*33	-40...+55	90	8	20	Да	I/II	программатор/NFC	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, UKCA	24
LF-ACD120A/B	220-240	120	54-220	200-1050	DALI/D4i	SELV	83	Да	Да	0.97	<10	149.8*90*40	-40...+55	90	8	20	Да	I/II	программатор/NFC	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, UKCA	20		
LF-ACD165A/B	220-240	165	79-236	200-1050	DALI/D4i	SELV	94	Да	Да	0.98	<10	149.8*90*40	-40...+55	90	8	20	Да	I/II	программатор/NFC	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, UKCA	20		
LF-ACD075C	220-240	75	35-115	200-1050	Не диммируемый	SELV	93	Да	Да	0.97	<10	132.6*76.5*33	-40...+55	90	8	20	Да	I/II	программатор/Резистор	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, UKCA	24		
Светодиодный драйвер постоянного напряжения	LF-GAD040-1650-24		220-240	40	24	0-1650	DALI/PUSH/0-10В/ШИМ/Px	SELV	85	Да	Да	0.97	<10	245*30*21	-20...+50	90	5	20	Нет	I	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	56
	LF-GAD240-10000-24		220-240	240	24	0-10000	DALI/PUSH/0-11В/ШИМ/Px	SELV	93	Да	Да	0.97	<10	410*46*34	-20...+50	90	5	20	Нет	I	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	18
	LF-GSD075YV024B		220-240	75	24	0-3125	DALI/PUSH	SELV	88	Да	Да	0.98	<15	300*42*30.3	-20...+45	90	5	20	Нет	II	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	33
	LF-GSD120YV012B		220-240	120	12	0-10000	DALI/PUSH	SELV	92	Да	Да	0.98	<10	360.8*42*30.3	-20...+50	90	5	20	Нет	II	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	30
	LF-GSD150YV024B		220-240	150	24	0-6250	DALI/PUSH	SELV	93	Да	Да	0.98	<10	360.8*42*30.3	-20...+50	90	5	20	Нет	II	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	30
	LF-GSD075YV024A		220-240	75	24	0-3125	DALI/PUSH	SELV	88	Да	Да	0.98	<10	300*42*30.3	-20...+45	90	5	20	Нет	II	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	33
	LF-GSD120YV012A		220-240	120	12	0-10000	DALI/PUSH	SELV	92	Да	Да	0.98	<10	360.8*42*30.3	-20...+50	90	5	20	Нет	II	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	30
	LF-GSD150YV024A		220-240	150	24	0-6250	DALI/PUSH	SELV	93	Да	Да	0.98	<10	360.8*42*30.3	-20...+50	90	5	20	Нет	II	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, SAA	30
	LF-GHY045H24		220-240	45	24	0-1875	Не диммируемый	SELV	88	Да	Да	0.97	<15	251*30.7*19	-30...+50	90	5	20	Нет	II	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, UKCA, MM, SAA	81
	LF-GHY075H24		220-240	75	24	0-3125	Не диммируемый	SELV	91	Да	Да	0.96	<10	316*30.7*22.8	-30...+50	90	5	20	Нет	II	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, UKCA, MM, SAA	48
LF-GHY100H24	220-240	100	24	0-4250	Не диммируемый	SELV	94	Да	Да	0.98	<10	316*30.7*22.8	-30...+50	90	5	20	Нет	II	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, UKCA, MM, SAA	48		
LF-GHY150H24	220-240	150	24	0-6250	Не диммируемый	SELV	94	Да	Да	0.99	<10	336*30.7*22.8	-30...+50	90	5	20	Нет	II	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, UKCA, MM, SAA	48		
LF-GHY180H24	220-240	180	24	0-7500	Не диммируемый	SELV	94	Да	Да	0.99	<10	361*33*22.8	-30...+50	90	5	20	Нет	II	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, UKCA, MM, SAA	48		
LF-GHY240H24	220-240	240	24	0-10000	Не диммируемый	SELV	93	Да	Да	0.99	<10	361*33*22.8	-30...+50	90	5	20	Нет	II	/	ENEC, CE, CB, RCM, CCC, UKCA, MM, SAA	36		