

Лампа неоновая индикаторная IS NE-2 6*16 green

Сведения об изделии:

- Основная область применения – используется в качестве светового индикатора в устройствах электронной аппаратуры.
- Индикаторы NE-2 должны подключаться через балластное сопротивление. Индикаторы могут эксплуатироваться на постоянном и переменном токе.



Характеристики:

Тип	неоновая (высок. яркость) DC 58-95 V
Цвет свечения	зелёный
Напряжение зажигания, не более	150V
Напряжение зажигания типовое: постоянный ток (DC) переменный ток (AC)	120V 85V
Рабочий ток	1.1 ~ 1.6 mA
Рекомендуемый балластный резистор на 220VAC	100Kohm или 22 KΩ(110V) / 100 KΩ(220V)
Размер колбы (DxL):	6x16мм
Размер выводов (DxL):	0.4x30мм
Наработка на отказ	30000 ч.